COMPATIBILITY — STRIP AND POWER SUPPLIES

APPLICATION	PRODUCTS	Dim to Black	0.1%	1%	10%	Non-Dim	DMX	0-10V	Phase	DALI	ECO System	Surface	Recessed	Direct Burial	SW 24/1.5-4.0	SW 24/5.0-6.0	SW-IA 24/5.0	DW 24/6.0	WD 24/6.0	SC 24/5.0	RGB 24/6.0	RGBW 24/6.0
INDOOR	QZ		✓					✓	✓			✓			✓	✓			✓	✓		
	QZLP		✓					✓	✓			✓			✓	✓			✓	✓		
	iQ-PH	✓*							✓			✓			✓	✓				✓		
	iQ-PH+QD1	✓*							✓			✓			✓	✓				✓		
	QJB-DC				✓				✓			✓	✓		✓							
	QJBL-DC			✓					✓			✓	✓		✓							
	Q6S-DC				✓				✓			✓			✓							
	Q6M-DC+CAP	✓							✓			✓			✓	✓				✓		
	QTM-DC				✓				✓			✓			✓							
	QTM-DC+CAP	✓							✓			✓			✓	✓				✓		
	QTM-eLED		✓					✓				✓	✓		✓	✓				✓		
	QTM-eLED+DMX			✓			✓					✓	✓					✓			✓	✓
	QTM-eLED+WD		✓					✓				✓	✓						✓			
	QTM-eLED+AW		✓					✓				✓	✓						✓			
	QTM-eLED+IA			✓			✓					✓	✓				✓					
	QTM-DRIVE			✓ (DMX & DALI)			✓			✓		✓	✓						✓		✓	✓
	QTM-eLED(E)		✓								✓	✓	✓		✓	✓				✓		
	QTM-eLED(L)		✓						✓			✓	✓		✓	✓				✓		
OUTDOOR	QZ		✓					✓	✓						✓	✓			✓	✓		
	iQ-PH	✓*							✓			✓			✓	✓				✓		
	QOM-DC				✓				✓			✓			✓							
	QOM-DC+CAP	✓							✓			✓			✓					✓		
	QOM-eLED		✓					✓				✓			✓	✓				✓		
	QOM-eLED+DMX			✓			✓					✓						✓			✓	✓
	QOM-eLED+WD		✓					✓				✓							✓			
	QOM-eLED+AW		✓					✓				✓							✓			
	QOM-eLED+IA			✓			✓					✓					✓					
	QOM-DRIVE			✓ (DMX & DALI)			✓			✓		✓							✓		✓	✓
	QOM-PH	✓*							✓			✓			✓	✓				✓		
	Q-SET-eLED							✓						✓	✓	✓				✓		
	Q-SET-mLED				✓				✓					✓	✓							
	Q-HEX-Mini-DC			✓					✓					✓	✓							
	iQ-ND-50-65					✓						✓			✓	✓				✓		
POOL & SPA	QOM-eLED-PS		✓					✓				✓			✓	✓				✓		
	QOM-DRIVE-PS			✓ (DMX & DALI)			✓			✓		✓							✓		✓	✓
	QOM-PH-PS	✓*							✓			✓			✓	✓				✓		

NOTES: * Requires Dimmer with low end trim

- See power supplies cut sheets for more information
- Data subject to change, all data has +/- 5% tolerance